

# *Соединители*



*радиочастотные  
коаксиальные*

Соединители предназначены для эксплуатации в электрических цепях радиочастотных трактов в диапазоне частот:

- угловые соединители, герметичные, переходы, врубные и соединители с полиэтиленовой изоляцией - до 3000 МГц;
- прямые соединители с фторопластовой изоляцией и розетки приборные - до 10000 МГц.

Рабочее напряжение в нормальных условиях 500 В (ампл.).

Сопротивление контактов штырь-гнездо и корпус-корпус 0,01 Ом.

Диапазон рабочих температур:

- соединителей с фторопластовой изоляцией  $-60^{\circ}\text{C} \dots +155^{\circ}\text{C}$ ;
- соединителей с полиэтиленовой изоляцией  $-60^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$ .

Повышенная относительная влажность воздуха 98% при  $35^{\circ}\text{C}$ .

Все электрические, механические, климатические параметры приведены в технических условиях на соединители.

Условное обозначение соединителей при заказе и в конструкторской документации состоит из слова «Вилка», «Розетка» или «Переход», обозначения соединителя и номера технических условий на него.

Например:


**Розетка СРГ-50-312ФВ ВР0.364.014ТУ.**

Обозначение соединителей состоит из:

- СР** – соединитель радиочастотный,
- Г** – герметичный,
- 50** или **75** – величина волнового сопротивления,
- 312** – порядковый номер разработки,
- Ф** или **П** – изоляционный материал – фторопласт или полиэтилен,
- В** – всеклиматическое исполнение по ГОСТ В 20.39.404-81.

Соединители в каталоге сгруппированы по присоединительным размерам. Соединители с одинаковыми присоединительными размерами стыкуются между собой.









Параметры соединителей в каталоге построены по следующей схеме:

<b>Присоединительный ряд</b>			
<i>Название соединителей</i>			
Обозначение соединителя Технические условия	Марки кабелей*	Высота Н	
		Длина L	

\* Запись «РК75-4-11 (12,13,15,16)» обозначает кабели РК75-4-11, РК75-4-12, РК75-4-13, РК75-4-15, РК75-4-16. Буквы (Г) и (Ш) – гнездо (розетка) и штырь (вилка) соответственно.

Черт.1 ГОСТ 20265-83				Черт.2 ГОСТ 20265-83			
<i>Вилки кабельные</i>				<i>Вилки кабельные</i>			
CP-50-58ПВ BP0.364.009TY	PK150-7-11 (PK150) (31)	H 22.0 L 46.5		CP-75-54ПВ BP0.364.009TY	PK75-4-11 (12,13,15,16)	H 22.0 L 46.5	
CP-50-64ПВ BP0.364.009TY	PK50-7-11 (15)	H 22.0 L 46.5		CP-75-54ФВ BP0.364.009TY	PK75-4-21 (22)	H 22.0 L 46.5	
CP-50-64ФВ BP0.364.009TY	PK50-7-21	H 22.0 L 46.5		CP-75-58ПВ BP0.364.009TY	PK75-4-11 (12,13,15,16)	H 53.5 L 41.5	
CP-50-61ПВ BP0.364.009TY	PK50-7-11 (15)	H 53.5 L 41.5		CP-75-58ФВ BP0.364.009TY	PK75-4-21 (22)	H 53.5 L 41.5	
CP-50-61ФВ BP0.364.009TY	PK50-7-21	H 53.5 L 41.5		<i>Розетки кабельные</i>			
<i>Розетки кабельные</i>				CP-75-55ПВ BP0.364.009TY	PK75-4-11 (12,13,15,16)	H 27.5 L 43.5	
CP-50-57ПВ BP0.364.009TY	PK150-7-11 (PK150) (31)	H 27.5 L 43.5		CP-75-55ФВ BP0.364.009TY	PK75-4-21 (22)	H 27.7 L 43.5	
CP-50-63ПВ BP0.364.009TY	PK50-7-11 (15)	H 27.7 L 43.5		<i>Розетки приборные</i>			
CP-50-63ФВ BP0.364.009TY	PK50-7-21	H 27.7 L 43.5		CP-75-66ФВ BP0.364.009TY		H 25.0 L 25.5	
<i>Розетки приборные</i>				CP-75-11ФВ BP0.364.009TY		H 45.0 L 37.0	
CP-50-65ФВ BP0.364.009TY		H 25.0 L 25.5		<i>Переходы</i>			
CPГ-50-11ФВ BP0.364.014TY		H 26.0 L 36.0		CP-75-50ФВ BP0.364.009TY		H 25.4 L 42.2	
CP-50-10ФВ BP0.364.009TY		H 45.0 L 37.0		CP-75-93ФВ BP0.364.013TY		H 39.5 L 44.2	
<i>Переходы</i>				CP-50-62ФВ BP0.364.009TY		H 25.4 L 42.2	
CP-50-94ФВ BP0.364.013TY		H 39.5 L 44.2					

















## Байonetные соединители

<b>Черт.5 ГОСТ 20265-83</b>				<i>Розетки приборные</i>			
<i>Вилки кабельные</i>							
CP-50-33ПВ BP0.364.008TY	PK100-4-31 (PK100-4-11)	H 15.7		CP-50-7ПВ BP0.364.008TY		H 15.5	
		L 39.5			L 28.5		
CP-50-33ФВ BP0.364.008TY	PKTФ-56	H 15.7		CP-50-7ФВ BP0.364.008TY		H 15.5	
		L 39.5			L 28.5		
CP-50-74ПВ BP0.364.008TY	PK50-2-11 (13,16)	H 15.7		CP-50-73ФВ BP0.364.008TY		H 16.2	
		L 39.5			L 28.5		
CP-50-74ФВ BP0.364.008TY	PK50-2-21 (22)	H 15.7		CPГ-50-10ФВ BP0.364.014TY		H 20.0	
		L 39.5			L 36.0		
CP-50-76ПВ BP0.364.008TY	PK50-3-11 (13)	H 15.7		CP-50-12ФВ BP0.364.008TY		H 29.5	
		L 39.5				L 24.5	
CP-50-34ПВ BP0.364.008TY	PK100-4-31 (PK100-4-11)	H 41.0	<i>Розетки приборно-кабельные</i>				
		L 32.0	CP-50-1ПВ BP0.364.008TY	PK50-2-11 (13,16)	H 16.2		
CP-50-34ФВ BP0.364.008TY	PKTФ-56	H 41.0	CP-50-1ФВ BP0.364.008TY	PK50-2-21 (22)	H 16.2		
		L 32.0		L 37.5			
CP-50-80ПВ BP0.364.008TY	PK50-3-11 (13)	H 41.0	CP-50-2ПВ BP0.364.008TY	PK50-3-11 (13)	H 16.2		
		L 32.0		L 37.5			
CP-50-81ПВ BP0.364.008TY	PK50-2-11 (13,16)	H 41.0	CP-50-3ПВ BP0.364.008TY	PK100-4-31 (PK100-4-11)	H 16.2		
		L 32.0		L 37.5			
CP-50-81ФВ BP0.364.008TY	PK50-2-21 (22)	H 41.0	CP-50-3ФВ BP0.364.008TY	PKTФ-56	H 16.2		
		L 32.0		L 37.5			
				<i>Переходы</i>			
				CP-50-75ФВ BP0.364.008TY		H 16.2	
						L 37.2	
				CP-50-95ФВ BP0.364.013TY		H 32.5	
						L 36.2	
				CPГ-50-82ФВ BP0.364.012TY		H 20.0	
						L 39.0	

## Врубные соединители

<b>Черт.6 (врубные) ГОСТ 20265-83</b>				<b>Рис.5 ВР0.364.024ТУ</b>			
<i>Вилки кабельные</i>				<i>Вилки кабельные</i>			
CP-50-628ФВ ВР0.364.030ТУ	PK50-2-11 (16,21,22)	H 17.0 L 35.5		CP-75-901ФВ ВР0.364.024ТУ	PK75-4-12	H 22.0 L 49.0	
CP-50-636ФВ ВР0.364.025ТУ	PK50-2-25 (28,29)	H 17.0 L 33.0		<i>Розетки кабельные</i>			
CP-50-638ФВ ВР0.364.025ТУ	PK50-2-11	H 17.0 L 33.0		CP-75-902ФВ ВР0.364.024ТУ	PK75-4-12	H 22.0 L 47.5	
CP-50-642ФВ ВР0.364.025ТУ	PK50-4-21	H 25.4 L 39.5		<b>Рис.8 ВР0.364.025ТУ</b>			
CP-50-821ФВ ВР0.364.025ТУ	PK50-4-11	H 25.4 L 39.5		CP-75-614ФВ ВР0.364.025ТУ	PK75-7-21	H 26.0 L 50.0	
CP-50-823ФВ ВР0.364.025ТУ	PK50-7-22	H 25.4 L 43.5		<i>Розетки кабельные</i>			
<i>Розетки кабельные</i>				CP-75-615ФВ ВР0.364.025ТУ	PK75-7-21	H 26.0 L 48.5	
CP-50-629ФВ ВР0.364.030ТУ	PK50-2-11 (16,21,22)	H 17.0 L 36.5	<b>Рис.7 ВР0.364.030ТУ</b>				
CP-50-635ФВ ВР0.364.025ТУ	PK50-2-25 (28,29)	H 17.0 L 34.5		<i>Вилки кабельные</i>			
CP-50-637ФВ ВР0.364.025ТУ	PK50-2-11	H 17.0 L 34.5		CP-50-630ФВ ВР0.364.030ТУ	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 26.0 L 51.5	
CP-50-641ФВ ВР0.364.025ТУ	PK50-4-21	H 18.0 L 47.0	CP-50-818ФВ ВР0.364.030ТУ	PK50-7-22	H 26.0 L 51.5		
CP-50-820ФВ ВР0.364.025ТУ	PK50-4-11	H 18.0 L 47.0	<i>Розетки кабельные</i>				
CP-50-822ФВ ВР0.364.025ТУ	PK50-7-22	H 18.0 L 44.5		CP-50-631ФВ ВР0.364.030ТУ	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 26.0 L 51.5	
<b>Рис.4 ВР0.364.024ТУ</b>				CP-50-819ФВ ВР0.364.030ТУ	PK50-7-22	H 26.0 L 51.5	
<i>Вилки кабельные</i>				<i>Вилки кабельные</i>			
CP-50-632ФВ ВР0.364.024ТУ	PK50-2-12	H 22.0 L 47.5		<i>Розетки кабельные</i>			
CP-50-902ФВ ВР0.364.024ТУ	PK50-7-11	H 22.0 L 49.0		CP-50-903ФВ ВР0.364.024ТУ	PK50-7-11	H 22.0 L 49.5	










## Врубные соединители

<b>Рис.4 ВР0.364.042ТУ</b>							
<i>Вилки кабельные</i>							
СР-75-632ФВ ВР0.364.042ТУ	РК75-2-22	Н 14.0		СРГ-50-187ФВ ВР0.364.022ТУ		Н 24.0	
		L 60.5				L 59.5	
СР-75-633ФВ ВР0.364.042ТУ	РК75-2-22	Н 14.0		СРГ-50-190ФВ ВР0.364.022ТУ	Рис.12 (Ш) – Черт.4 (Г)	Н 26.0	
		L 37.5				L 89.5	
СР-75-635ФВ ВР0.364.042ТУ	РК75-3-22	Н 14.0		СРГ-50-405ФВ ВР0.364.022ТУ		Н 26.0	
		L 60.5				L 59.5	
СР-75-636ФВ ВР0.364.042ТУ	РК75-3-22	Н 14.0					
		L 37.5					
СР-75-638ФВ ВР0.364.042ТУ	РК75-4-22	Н 14.0					
		L 60.5					
СР-75-639ФВ ВР0.364.042ТУ	РК75-4-22	Н 14.0					
		L 37.5					
<i>Розетки кабельные</i>							
СР-75-631ФВ ВР0.364.042ТУ	РК75-2-22	Н 14.0					
		L 35.0					
СР-75-634ФВ ВР0.364.042ТУ	РК75-3-22	Н 14.0					
		L 35.0					
СР-75-637ФВ ВР0.364.042ТУ	РК75-4-22	Н 14.0					
		L 35.0					
<b>Рис.5 ВР0.364.042ТУ</b>							
<i>Вилки кабельные</i>							
СР-50-667ФВ ВР0.364.042ТУ	РК50-2-22	Н 14.0					
		L 60.5					
СР-50-668ФВ ВР0.364.042ТУ	РК50-2-22	Н 14.0					
		L 37.5					
<i>Розетки кабельные</i>							
СР-50-666ФВ ВР0.364.042ТУ	РК50-2-22	Н 14.0					
		L 35.0					
<b>Рис.12 ВР0.364.022ТУ</b>							
<i>Переходы</i>							
СРГ-50-406ФВ ВР0.364.022ТУ		Н 26.0					
		L 77.5					
СРГ-50-901ФВ ВР0.364.022ТУ		Н 24.0					
		L 77.5					
СРГ-50-407ФВ ВР0.364.022ТУ		Н 26.0					
		L 78.5					

## Резьбовые соединители

Черт.3 ГОСТ 20265-83				
Вилки кабельные				
CP-50-13ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-47	H 21.0		
		L 42.0		
CP-50-424ФВ BP0.364.039TY	PK50-2-11 (16,21,22)	H 21.4		
		L 36.5		
CP-50-426ФВ BP0.364.039TY	PK50-3-11	H 21.4		
		L 36.5		
CP-50-428ФВ BP0.364.039TY	PK50-3-21	H 21.4		
		L 36.5		
CP-50-430ФВ BP0.364.039TY	PK50-4-11 до 1991г.	H 21.4		
		L 49.5		
CP-50-432ФВ BP0.364.039TY	PK50-4-21	H 21.4		
		L 49.5		
CP-50-447ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 21.4		
		L 48.5		
CP-50-449ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-11	H 21.4		
		L 48.5		
CP-50-758ФВ BP0.364.039TY	PK50-2-25 (28,29)	H 21.4		
		L 36.5		
CP-50-780ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-31C	H 21.4		
		L 46.5		
CP-50-824ФВ BP0.364.039TY	PK50-4-11	H 21.4		
		L 49.5		
CP-50-828ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-22	H 21.4		
		L 48.5		
CP-50-782ФВ BP0.364.039TY	PK50-4-32C	H 21.4		
		L 36.5		
CP-50-784ФВ BP0.364.039TY	PK50-4-31C	H 21.4		
		L 36.5		
CP-50-786ФВ BP0.364.039TY	PK50-3,7-31C	H 21.4		
		L 36.5		
CP-50-803ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-417C	H 21.4		
		L 46.5		
CP-50-788ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-31C	H 48.0		
		L 39.5		
CP-50-874ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-417C	H 48.0		
		L 39.5		
CP-50-789ФВ BP0.364.039TY	PK50-3,7-31C	H 37.5		
		L 38.5		
CP-50-790ФВ BP0.364.039TY	PK50-4-31C	H 37.5		
		L 38.5		
CP-50-434ФВ BP0.364.039TY	PK50-2-11 (16,21,22)	H 38.5 L 36.0		
CP-50-435ФВ BP0.364.039TY	PK50-3-11	H 38.5 L 36.0		
CP-50-436ФВ BP0.364.039TY	PK50-3-21	H 38.5 L 36.0		
CP-50-437ФВ BP0.364.039TY	PK50-4-11 до 1991г.	H 50.5 L 38.0		
CP-50-438ФВ BP0.364.039TY	PK50-4-21	H 50.5 L 38.0		
CP-50-450ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-11	H 49.5 L 38.0		
CP-50-451ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 49.5 L 38.0		
CP-50-826ФВ BP0.364.039TY	PK50-4-11	H 50.5 L 38.0		
CP-50-829ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-22	H 49.5 L 38.0		
Розетки кабельные				
CP-50-452ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 18.0		
		L 49.0		
CP-50-453ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-11	H 18.0		
		L 49.0		
CP-50-781ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-31C	H 16.0		
		L 47.0		
CP-50-783ФВ BP0.364.039TY	PK50-4-32C	H 16.0		
		L 37.5		
CP-50-785ФВ BP0.364.039TY	PK50-4-31C	H 16.0		
		L 37.5		
CP-50-802ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-417C	H 16.0		
		L 47.0		
CP-50-830ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-22	H 18.0		
		L 49.0		
Розетки приборные				
CP-50-439ФВ BP0.364.039TY		H 25.4		
		L 22.5		
CPГ-50-440ФВ BP0.364.039TY		H 28.0		
		L 24.0		

## Резьбовые соединители
































<i>Розетки приборно-кабельные</i>				<b>Черт.4 ГОСТ 20265-83</b>			
CP-50-14ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-47	H 26.0		<i>Вилки кабельные</i>			
		L 42.8		CP-50-130ПВ BP0.364.007TY	PK50-4-11 до 1991г.	H 22.0 L 44.0	
CP-50-22ФВ BP0.364.039TY	PK50-13-61	H 32.0		CP-50-130ФВ BP0.364.007TY	PK50-4-21	H 22.0 L 43.5	
		L 46.8		CP-50-164ПВ BP0.364.007TY	PK50-7-11 (15)	H 22.0 L 44.0	
CP-50-425ФВ BP0.364.039TY	PK50-2-11 (16,21,22)	H 25.4 L 37.5		CP-50-164ФВ BP0.364.007TY	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 22.0 L 44.0	
CP-50-427ФВ BP0.364.039TY	PK50-3-11	H 25.4 L 37.5		CP-50-171ПВ BP0.364.007TY	PK6	H 24.0 L 44.5	
CP-50-429ФВ BP0.364.039TY	PK50-3-21	H 25.4 L 37.5		CP-50-301ПВ BP0.364.007TY	PK150-7-11 (PK150) (31)	H 22.0 L 45.0	
CP-50-431ФВ BP0.364.039TY	PK50-4-11 до 1991г.	H 25.4 L 50.0		CP-50-357ФВ BP0.364.007TY	PK50-11-11 (21)	H 24.0 L 45.5	
CP-50-433ФВ BP0.364.039TY	PK50-4-21	H 25.4 L 50.0		CP-50-358ФВ BP0.364.007TY	PK50-11-14	H 24.0 L 45.5	
CP-50-446ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 25.4 L 49.0		CP-50-811ФВ BP0.364.007TY	PK50-7-22	H 22.0 L 44.0	
CP-50-448ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-11	H 25.4 L 49.0		CP-50-831ПВ BP0.364.007TY	PK50-4-11	H 22.0 L 44.0	
CP-50-759ФВ BP0.364.039TY	PK50-2-25 (28,29)	H 25.4 L 37.5		CP-50-135ПВ BP0.364.007TY	PK50-2-11 (16)	H 22.0 L 39.5	
CP-50-825ФВ BP0.364.039TY	PK50-4-11	H 25.4 L 50.0		CP-50-135ФВ BP0.364.007TY	PK50-2-21 (22)	H 22.0 L 39.5	
CP-50-827ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-22	H 25.4 L 49.0		CP-50-391ФВ BP0.364.007TY	PK50-3-11	H 22.0 L 39.5	
CP-50-787ФВ BP0.364.039TY	PK50-3,7-31C	H 25.4 L 37.5		CP-50-184ФВ BP0.364.007TY	PK50-9-23 (23C)	H 24.0 L 61.5	
<i>Переходы</i>				CP-50-757ФВ BP0.364.007TY	PK50-7-47K	H 22.0 L 47.5	
CP-50-441ФВ BP0.364.039TY		H 25.4 L 32.0		CP-50-161ПВ BP0.364.007TY	PK50-7-11 (15)	H 52.5 L 40.1	
CP-50-409ФВ BP0.364.039TY		H 36.0 L 46.0		CP-50-161ФВ BP0.364.007TY	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 52.5 L 40.1	
CPГ-50-442ФВ BP0.364.039TY		H 28.0 L 33.0		CP-50-185ФВ BP0.364.007TY	PK50-9-23 (23C)	H 56.0 L 42.0	
CPГ-50-801ФВ BP0.364.039TY		H 16.0 L 21.5		CP-50-186ПВ BP0.364.007TY	PK6	H 51.5 L 40.1	
CPГ-50-884ФВ BP0.364.039TY		H 16.0 L 21.5		CP-50-308ПВ BP0.364.007TY	PK150-7-11 (PK150) (31)	H 53.5 L 40.1	




































## Резьбовые соединители

CP-50-361ФВ BP0.364.007TY	PK50-11-11 (21)	H 51.5 L 40.5		<i>Переходы</i>				
CP-50-362ФВ BP0.364.007TY	PK50-11-14	H 51.5 L 40.5		CP-50-162ПВ BP0.364.007TY		H 25.4 L 42.2		
CP-50-813ФВ BP0.364.007TY	PK50-7-22	H 52.5 L 40.1		CP-50-162ФВ BP0.364.007TY		H 25.4 L 42.2		
<i>Розетки приборные</i>				CP-50-194ФВ BP0.364.013TY		H 37.8 L 44.2		
CPГ-50-312ФВ BP0.364.014TY		H 26.0 L 36.0		CPГ-50-172ФВ BP0.364.012TY		H 28.0 L 38.0		
CP-50-165ФВ BP0.364.007TY		H 25.0 L 25.5		CPГ-50-188ФВ BP0.364.022TY		H 26.0 L 83.0		
CP-50-153ФВ BP0.364.007TY		H 45.0 L 36.5		CPГ-50-259ФВ BP0.364.019TY		H 36.9 L 51.0		
				CPГ-50-408ФВ BP0.364.022TY		H 26.0 L 71.0		
<i>Розетки приборно-кабельные</i>				<b>Черт.6 ГОСТ 20265-83</b>				
CP-50-131ПВ BP0.364.007TY	PK50-4-11 до 1991г.	H 27.7 L 42.5		<i>Вилки приборно-кабельные</i>				
CP-50-131ФВ BP0.364.007TY	PK50-4-21	H 27.7 L 42.0		CP-50-154ФВ BP0.364.018TY	PK50-2-11 (16,21,22)	H 19.0 L 35.2		
CP-50-163ПВ BP0.364.007TY	PK50-7-11 (15)	H 27.7 L 42.5		CP-50-158ФВ BP0.364.018TY	PK50-3-11	H 19.0 L 35.2		
CP-50-163ФВ BP0.364.007TY	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 27.7 L 42.5		CP-50-168ФВ BP0.364.018TY	PK50-4-21	H 25.0 L 39.5		
CP-50-170ПВ BP0.364.007TY	PK6	H 27.7 L 44.0		CP-50-283ФВ BP0.364.018TY	PK50-2-12	H 19.0 L 35.2		
CP-50-300ПВ BP0.364.007TY	PK150-7-11 (PK150) (31)	H 27.7 L 43.5		CP-50-344ФВ BP0.364.018TY	PK50-7-22 до 1991 г.	H 25.0 L 43.5		
CP-50-365ФВ BP0.364.007TY	PK50-11-11 (21)	H 27.7 L 44.0		CP-50-346ФВ BP0.364.018TY	PK50-2-25 (28,29)	H 19.0 L 35.2		
CP-50-366ФВ BP0.364.007TY	PK50-11-14	H 27.7 L 44.0		CP-50-814ФВ BP0.364.018TY	PK50-4-11	H 25.0 L 39.5		
CP-50-812ФВ BP0.364.007TY	PK50-7-22	H 27.7 L 42.5		CP-50-817ФВ BP0.364.018TY	PK50-7-22	H 25.0 L 43.5		
CP-50-832ПВ BP0.364.007TY	PK50-4-11	H 27.7 L 42.5		CP-50-753ФВ BP0.364.018TY	PK50-3,7-41K	H 16.0 L 39.0		
CP-50-183ФВ BP0.364.007TY	PK50-9-23 (23C)	H 27.7 L 61.5		CP-50-755ФВ BP0.364.018TY	PK50-7-47K	H 16.0 L 47.0		
CP-50-756ФВ BP0.364.007TY	PK50-7-47K	H 27.7 L 46.0						






























## Резьбовые соединители

<i>Вилки приборные</i>								
СРГ-50-150ФВ ВР0.364.018ТУ		H 19.0		СРГ-50-732ФВ ВР0.364.018ТУ		H 20.0		
		L 21.5				L 21.5		
<b>Черт.7 ГОСТ 20265-83</b>								
<i>Розетки кабельные</i>			<i>Вилки кабельные</i>					
СРГ-50-152ФВ ВР0.364.018ТУ		H 26.0		СР-75-209ФВ ВР0.364.019ТУ	РК75-7-21 (22)	H 21.8		
		L 20.7				L 46.5		
СРГ-50-731ФВ ВР0.364.018ТУ		H 20.0		СР-75-154ПВ ВР0.364.007ТУ	РК75-4-11 (12,13,15,16)	H 22.0		
		L 20.7				L 43.5		
СР-50-155ФВ ВР0.364.018ТУ	РК50-2-11 (16,21,22)	H 12.0		СР-75-213ФВ ВР0.364.007ТУ	РК75-4-19	H 22.0		
		L 34.5				L 45.0		
СР-50-159ФВ ВР0.364.018ТУ	РК50-3-11	H 12.0		СР-75-297ФВ ВР0.364.007ТУ	РК75-9-15	H 24.0		
		L 34.5				L 44.5		
СР-50-169ФВ ВР0.364.018ТУ	РК50-4-21	H 18.0		СР-75-158ПВ ВР0.364.007ТУ	РК75-4-11 (12,13,15,16)	H 52.5		
		L 43.5				L 40.1		
СР-50-258ФВ ВР0.364.018ТУ	РК50-2-12	H 12.0		СР-75-158ФВ ВР0.364.007ТУ	РК75-4-21 (22)	H 52.5		
		L 34.5				L 40.1		
СР-50-343ФВ ВР0.364.018ТУ	РК50-7-22 до 1991 г.	H 18.0		СР-75-160ПВ ВР0.364.007ТУ	РК3 (РК75-9-13)	H 51.5		
		L 44.5				L 40.1		
СР-50-345ФВ ВР0.364.018ТУ	РК50-2-25 (28,29)	H 12.0		СР-75-210ФВ ВР0.364.019ТУ	РК75-7-21 (22)	H 52.5		
		L 34.5				L 39.5		
СР-50-815ФВ ВР0.364.018ТУ	РК50-4-11	H 18.0		СР-75-298ФВ ВР0.364.007ТУ	РК75-9-15	H 51.5		
		L 43.5				L 40.1		
СР-50-816ФВ ВР0.364.018ТУ	РК50-7-22	H 18.0		<i>Розетки приборно-кабельные</i>				
		L 46.5		СР-75-155ПВ ВР0.364.007ТУ	РК75-4-11 (12,13,15,16)	H 27.7	L 42.0	
СР-50-752ФВ ВР0.364.018ТУ	РК50-3,7-41К	H 12.0		СР-75-155ФВ ВР0.364.007ТУ	РК75-4-21 (22)	H 27.7		
		L 48.5				L 42.0		
СР-50-754ФВ ВР0.364.018ТУ	РК50-7-47К	H 16.0		СР-75-168ПВ ВР0.364.007ТУ	РК3 (РК75-9-13)	H 27.7		
		L 44.5				L 44.0		
<i>Переходы</i>								
СР-50-151ФВ ВР0.364.018ТУ		H 35.0		СР-75-211ФВ ВР0.364.019ТУ	РК75-7-21 (22)	H 27.7		
		L 41.0				L 49.5		
СР-50-160ФВ ВР0.364.018ТУ		H 19.0		СР-75-214ФВ ВР0.364.007ТУ	РК75-4-19	H 27.7		
		L 22.5				L 43.5		
СРГ-50-166ФВ ВР0.364.018ТУ		H 26.0		СР-75-296ФВ ВР0.364.007ТУ	РК75-9-15	H 27.7		
		L 21.5				L 43.5		


















## Резьбовые соединители

<i>Розетки приборные</i>				<i>Вилки кабельные</i>			
CP-75-166ФВ BP0.364.007TY		H 25.0		CP-75-377ФВ BP0.364.029TY	PK75-24-32	H 58.0	
		L 25.5		L191.5			
<b>Черт.9 ГОСТ 20265-83</b>							
<i>Переходы</i>				<i>Розетки кабельные</i>			
CP-75-153ФВ BP0.364.007TY		H 45.0		CP-50-27ФВ BP0.364.049TY	PK50-3-28C (29C)	H 9.5	
		L 36.5		L 25.0			
CP-75-150ПВ BP0.364.007TY		H 25.4		CP-50-722ФВ BP0.364.049TY	PK50-3-11	H 12.0	
		L 42.2		L 32.0			
CP-75-150ФВ BP0.364.007TY		H 25.4		CP-50-724ФВ BP0.364.049TY	PK50-2-11 (16,21,22)	H 9.2	
		L 42.2		L 29.5			
CP-75-193ФВ BP0.364.013TY		H 37.8		CP-50-726ФВ BP0.364.049TY	PK50-2-25 (28,29)	H 9.0	
		L 44.2		L 18.0			
CPГ-75-151ФВ BP0.364.012TY		H 28.0		CP-50-748ФВ BP0.364.049TY	PK50-3,7-31C	H 12.0	
		L 38.0		L 31.0			
CPГ-75-212ФВ BP0.364.019TY		H 36.9		CP-50-805ФВ BP0.364.049TY	PK50-1,5-12 (21,23)	H 9.0	
		L 51.0		L 21.8			
<b>Черт.8 ГОСТ 20265-83</b>							
<i>Вилки кабельные</i>				<i>Розетки приборные</i>			
CP-75-195ФВ BP0.364.029TY	PK75-13-11	H 47.0		CP-50-804ФВ BP0.364.049TY	PK50-1,5-12 (21,23)	H 8.0	
		L131.0		L 20.0			
CP-75-199ФВ BP0.364.029TY	PK75-17-31 (PK75-17-11)	H 47.0		CP-50-806ФВ BP0.364.049TY	PK50-1,5-22 (22C,22T,27)	H 8.0	
		L120.0		L 20.0			
CP-75-201ФВ BP0.364.029TY	PK75-17-12	H 47.0		<i>Розетки приборные</i>			
		L131.0		CP-50-727ФВ BP0.364.049TY		H 13.0	
CP-75-369ФВ BP0.364.029TY	PK75-9-13	H 47.0				L 13.5	
		L132.0					
CP-75-371ФВ BP0.364.029TY	PK75-24-32	H 49.0		<i>Розетки приборно-кабельные</i>			
		L144.0		CP-50-721ФВ BP0.364.049TY	PK50-3-11	H 12.5	
<i>Розетки приборно-кабельные</i>							
CP-75-196ФВ BP0.364.029TY	PK75-13-11	H 58.0		CP-50-723ФВ BP0.364.049TY	PK50-2-11 (16,21,22)	H 12.5	
		L125.0		L 27.0			
CP-75-198ФВ BP0.364.029TY	PK75-13-32 (PK75-13-12)	H 58.0		CP-50-725ФВ BP0.364.049TY	PK50-2-25 (28,29)	H 12.5	
		L125.0		L 15.5			
CP-75-200ФВ BP0.364.029TY	PK75-17-31 (PK75-17-11)	H 58.0		CP-50-747ФВ BP0.364.049TY	PK50-3,7-31C	H 12.5	
		L114.0		L 29.0			
CP-75-202ФВ BP0.364.029TY	PK75-17-12	H 58.0					
		L125.0					
CP-75-370ФВ BP0.364.029TY	PK75-9-13	H 58.0					
		L125.0					

## Резьбовые соединители

<i>Переходы</i>				<i>Розетки кабельные</i>			
CP-50-728ФВ BP0.364.049TY		H 19.5		CP-50-368ФВ BP0.364.026TY	PK50-1-11 (21)	H 8.0	
		L 12.5				L 23.0	
CPГ-50-808ФВ BP0.364.049TY		H 6.0		CP-50-370ФВ BP0.364.026TY	PK50-1,5-11 (12,21)	H 8.0	
		L 18.0				L 23.0	
CPГ-50-751ФВ BP0.364.049TY		H 6.0		CP-50-734ФВ BP0.364.026TY	PK50-2-11 (21)	H 8.0	
		L 13.1				L 18.5	
CPГ-50-872ФВ BP0.364.049TY		H 9.0		CP-50-736ФВ BP0.364.026TY	PK50-2-22	H 8.0	
		L 19.6				L 18.5	
<b>МЭК 169-15</b>				CP-50-337ФВ BP0.364.027TY	PK50-1-23	H 8.0	
<i>Вилки кабельные</i>						L 14.5	
CP-50-26ФВ BP0.364.049TY	PK50-2-25 (28,29)	H 9.0		CP-50-339ФВ BP0.364.027TY	PK50-1,5-22	H 8.0	
		L 18.0				L 14.5	
<i>Розетки приборно-кабельные</i>				CP-50-341ФВ BP0.364.027TY	PK50-2-25 (28,29)	H 8.0	
CP-50-25ФВ BP0.364.049TY	PK50-2-25 (28,29)	H 12.5				L 14.5	
		L 15.5		<i>Переходы</i>			
<i>Переходы</i>				CPГ-50-717ФВ BP0.364.047TY		H 6.0	
<i>Переходы</i>						L 13.8	
<i>Переходы</i>				<b>Рис.6 BP0.364.015TY, Рис.5 BP0.364.012TY, Рис.5 BP0.364.013TY, Рис.5 BP0.364.014TY, Рис.3 BP0.364.047TY, Рис.7 BP0.364.019TY</b>			
<b>Черт.10 ГОСТ 20265-83</b>				<i>Вилки приборные</i>			
<i>Вилки приборные</i>				CPГ-50-263ФВ BP0.364.014TY		H 11.0	
CP-50-342ФВ BP0.364.027TY		H 8.0				L 18.5	
		L 11.2		CP-50-267ФВ BP0.364.015TY		H 11.0	L 16.3
<i>Вилки приборно-кабельные</i>				<i>Вилки приборно-кабельные</i>			
CP-50-336ФВ BP0.364.027TY	PK50-1-23	H 8.0		CP-50-281ФВ BP0.364.015TY	PK50-2-11 (16)	H 11.0	
		L 13.0				L 24.3	
CP-50-338ФВ BP0.364.027TY	PK50-1,5-22	H 8.0		CP-50-282ФВ BP0.364.015TY	PK50-2-21 (22)	H 11.0	
		L 13.0				L 24.3	
CP-50-340ФВ BP0.364.027TY	PK50-2-25 (28,29)	H 8.0		<i>Розетки кабельные</i>			
		L 13.0		CP-50-257ФВ BP0.364.019TY	PK50-2-12	H 10.0	
CP-50-369ФВ BP0.364.026TY	PK50-1-11 (21)	H 8.0		CP-50-275ФВ BP0.364.015TY	PK50-2-11 (16)	L 29.0	
		L 20.5				H 10.1	L 26.0
CP-50-371ФВ BP0.364.026TY	PK50-1,5-11 (12,21)	H 8.0		CP-50-276ФВ BP0.364.015TY	PK50-2-21 (22)	H 10.1	
		L 20.5				L 26.0	
CP-50-733ФВ BP0.364.026TY	PK50-2-11 (21)	H 8.0		CP-50-287ФВ BP0.364.015TY	PK50-2-11 (16)	H 24.0	
		L 16.0				L 23.0	
CP-50-735ФВ BP0.364.026TY	PK50-2-22	H 8.0		CP-50-288ФВ BP0.364.015TY	PK50-2-21 (22)	H 24.0	
		L 16.0				L 23.0	

## Резьбовые соединители

Переходы			Вилки приборные					
СРГ-50-716ФВ ВР0.364.047ТУ		H 6.0		СРГ-75-270ФВ ВР0.364.014ТУ		H 13.0		
		L 14.2				L 18.5		
СР-50-293ФВ ВР0.364.013ТУ		H 18.5		СР-75-268ФВ ВР0.364.015ТУ		H 12.4		
		L 22.3				L 16.3		
			<i>Переходы</i>					
СРГ-50-260ФВ ВР0.364.019ТУ		H 24.0		СР-75-294ФВ ВР0.364.013ТУ		H 20.5		
		L 31.4				L 22.3		
СРГ-50-273ФВ ВР0.364.012ТУ		H 11.0		СРГ-75-274ФВ ВР0.364.012ТУ		H 13.0		
		L 20.3				L 20.3		
СР-50-271ФВ ВР0.364.015ТУ		H 11.0		СР-75-272ФВ ВР0.364.015ТУ		H 12.4		
		L 17.1				L 17.1		
<b>Рис.7 ВР0.364.015ТУ, Рис.6 ВР0.364.012ТУ, Рис.6 ВР0.364.013ТУ, Рис.6 ВР0.364.014ТУ</b>			<b>Рис.6 Дополнения 1 к ОЮ0.364.032ТУ</b>					
<i>Розетки кабельные</i>			<i>Вилки кабельные</i>					
СР-75-275ФВ ВР0.364.015ТУ	PK75-2-21	H 12.6		СР-50-108ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK50-1-11 (21)	H 8.0		
		L 26.0				L 21.0		
СР-75-278ФВ ВР0.364.015ТУ	PK75-4-11 (12)	H 12.6		СР-50-109ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK50-1,5-11 (21)	H 8.0		
		L 26.0				L 21.0		
СР-75-279ФВ ВР0.364.015ТУ	PK75-4-21	H 12.6		СР-50-110ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK50-2-12 (16,22)	H 8.0		
		L 26.0				L 24.0		
СР-75-280ФВ ВР0.364.015ТУ	PK75-3-31 (PK75-3-11)	H 12.1		СР-50-111ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK50-2-11 (13,16,21)	H 8.0		
		L 26.0				L 24.0		
			<i>Розетки кабельные</i>					
СР-75-289ФВ ВР0.364.015ТУ	PK75-4-11 (12)	H 27.0		СР-50-104ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK50-1-11 (21)	H 6.0		
		L 25.5				L 21.5		
СР-75-290ФВ ВР0.364.015ТУ	PK75-4-21	H 27.0		СР-50-106ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK50-2-12 (16,22)	H 6.0		
		L 25.5				L 23.0		
СР-75-291ФВ ВР0.364.015ТУ	PK75-3-31 (PK75-3-11)	H 27.0		<i>Розетки приборные</i>				
		L 25.5						
<i>Вилки приборно-кабельные</i>			<i>Розетки приборно-кабельные</i>					
СР-75-276ФВ ВР0.364.015ТУ	PK75-2-21	H 12.6		СР-50-112ФВ ОЮ0.364.032ТУ		H 11.0		
		L 24.3				L 11.0		
СР-75-284ФВ ВР0.364.015ТУ	PK75-4-11 (12)	H 12.6		СР-50-103ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK50-2-12 (22)	H 11.0		
		L 24.3				L 22.5		
СР-75-285ФВ ВР0.364.015ТУ	PK75-4-21	H 12.6		СР-50-113ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK50-2-11 (13,16,21)	H 11.0		
		L 24.3				L 22.5		
СР-75-286ФВ ВР0.364.015ТУ	PK75-3-31 (PK75-3-11)	H 12.4						
		L 24.3						

<b>Рис.7 Дополнения 1 к ОЮ0.364.032ТУ</b>				<i>Розетки кабельные</i>			
<i>Вилки кабельные</i>				CP-75-324ФВ BP0.364.026ТУ	PK75-1-11 (12,21,22)	H 8.0 L 23.0	
CP-75-107ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK75-1-11 (12,21)	H 10.5 L 21.5	CP-75-326ФВ BP0.364.026ТУ	PK75-1,5-11 (12,21,22)	H 8.0 L 23.0		
CP-75-108ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK75-1,5-11 (12,21)	H 10.5 L 21.5	<b>Переходы различных рядов</b>				
CP-75-109ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK75-2-11 (12,13,22)	H 10.5 L 21.5	CP-75-610ФВ BP0.364.030ТУ	Рис.8 ТУ (Г)- Черт.7 (Г)	H 26.0 L 34.0		
<i>Розетки кабельные</i>				CP-50-462ФВ BP0.364.044ТУ	Рис.6 ТУ (Ш) Рис.5 ТУ (Г)	H 47.0 L 73.5	
<i>Розетки приборные</i>				CP-50-460ФВ BP0.364.044ТУ	Рис.6 ТУ (Ш) Черт.4 (Г)	H 47.0 L 75.0	
CP-75-104ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK75-1-11 (12,21)	H 8.0 L 22.0	CP-50-627ФВ BP0.364.030ТУ	Рис.8 ТУ (Ш) Черт.4 (Г)	H 26.0 L 44.0		
<i>Розетки приборно-кабельные</i>				CP-75-611ФВ BP0.364.030ТУ	Рис.8 ТУ (Ш) Черт.7 (Г)	H 26.0 L 44.0	
CP-75-110ФВ ОЮ0.364.032ТУ		H 12.4 L 11.0	CP-75-391ФВ BP0.364.044ТУ	Черт.7 (Ш) - Черт.8 (Г)	H 58.0 L 54.5		
CP-75-101ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK75-1-11 (12,21)	H 12.4 L 22.5	CP-75-392ФВ BP0.364.044ТУ	Черт.4 (Ш) - Черт.8 (Г)	H 58.0 L 54.5		
CP-75-102ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK75-1,5-11 (12,21)	H 12.4 L 22.5	CP-75-393ФВ BP0.364.044ТУ	Черт.8 (Ш) - Черт.4 (Г)	H 47.0 L 55.5		
CP-75-103ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK75-2-11 (12,13,22)	H 12.4 L 22.5	CP-75-375ФВ BP0.364.044ТУ	Черт.8 (Ш) - Черт.7 (Г)	H 47.0 L 55.5		
<b>Рис.3 BP0.364.043ТУ</b>				<b>Тип N МЭК 169-16</b>			
<i>Вилки кабельные</i>				<i>Вилки кабельные</i>			
CP-50-457ФВ BP0.364.043ТУ	PK50-17-51C	H 52.0 L 101.5	CP-50-23ФВ BP0.364.039ТУ	PK50-7-59C (58C)	H 22.0 L 61.5		
<i>Розетки приборно-кабельные</i>				<i>Розетки приборно-кабельные</i>			
CP-50-456ФВ BP0.364.043ТУ	PK50-17-51C	H 58.0 L 96.0	CP-50-24ФВ BP0.364.039ТУ	PK50-7-59C (58C)	H 25.4 L 62.0		
<b>Рис.6 BP0.364.026ТУ</b>				<i>Розетки приборные</i>			
<i>Вилки приборные</i>				CP-50-28ФВ BP0.364.039ТУ		H 25.4 L 22.5	
CP-75-327ФВ BP0.364.026ТУ		H 8.0 L 11.5	<b>Тип TNC МЭК 169-17</b>				
<i>Вилки приборно-кабельные</i>				<i>Вилки кабельные</i>			
CP-75-323ФВ BP0.364.026ТУ	PK75-1-11 (12,21,22)	H 8.0 L 20.5	CP-50-17ФВ BP0.364.039ТУ	PK50-7-47	H 18.0 L 38.8		
CP-75-325ФВ BP0.364.026ТУ	PK75-1,5-11 (12,21,22)	H 8.0 L 20.5	<i>Розетки приборно-кабельные</i>				
<i>Розетки приборно-кабельные</i>				CP-50-18ФВ BP0.364.039ТУ	PK50-7-47	H 26.0 L 36.5	